

Cargador Universal Notebook (Home 90W) 10 clavijas - automático



Especificaciones:

- Adaptador AC Universal para ordenadores portátiles
- Adaptable a la mayoría de modelos
- Potencia máxima de salida 120W
- Voltaje automático
- Voltaje de entrada: AC 220V
- Voltaje de salida: 15V a 20V
- Protección OPP/OCP/OVP/SCP
- Protección contra rayos

Alta eficiencia >87% Diseñado para el máximo ahorro de energía

El cargador de batería más versátil

Si has perdido el cargador de tu ordenador portátil y no encuentras el mismo modelo, o si simplemente quieres tener uno de repuesto, Leotec te ofrece la solución perfecta con su Set Cargador Notebook universal, compatible con gran número de marcas y modelos de ordenadores portátiles.

Voltaje automático

Basta con enchufar el cargador a una toma de corriente estandar de 220V y conectar el adaptador correspondiente (incluye 10 distintos) al ordenador.

Su función de auto-voltaje detecta y regula de forma automática la corriente que el ordenador necesita (de 15 a 20v) para que no tengas que seleccionarlo manualmente y eliminando riesgo de erroresy posibles sobrecargas.

Punta	Voltaje salida	Corriente salida (máx)	Tamaño conector	Notebook
M1	15V (90W Max.)	6A	ø6.3*3.0*10.7mm	TOSHIBA, Nec
M2	16V (90W Max.)	5,6A	ø5.5*2.5*10.7mm DC-F	IBM
M3	16V (90W Max.)	5,6A	ø6.0*4.3*10.7mm pin1.0	SONY;FUJITSU
M4	18,5V(90W Max.)	4,9A	ø4.8*1.7*10.7mm DC-F	HP/COMPAQ;DELTA;ASUS;NEC
M5	19V (90W Max.)	4,75A	ø5.5*2.5*10.7mm DC-F	IBM;DELL;COMPAQ/HP;DELTA;TOSHIBA;NEC; LITEON;GATEWAY;ASUS
M6	19V (90W Max.)	4,75A	ø5.5*3.0*10.7mm pin1.0	SAMSUNG
M7	19V (90W Max.)	4,75A	ø5.5*2.1*10.7mm DC-F	ACER;LITEON;NEC
M8	19,5V (90W Max.)	4,6A	ø6.0*4.3*10.7mm pin1.0	SONY;FUJITSU
M10	20V (90W Max.)	4,5A	W7.3*7.4mm	DELL
M12	18,5V (90W Max.)	4,9A	ø7.4*5.5*12	HP , Compaq